



Eingangsseite wo die Server IP etc eingegeben werden muss so wie der Benutzername
Wenn man das gemacht hat geht man aus die Kontrollseite.

CONTROLS

RESCAN INPUT DEVICES				
	Device	Button		
Radio 1	X56 H.O.T.A.S. Throttle	5	set	clear
Radio 1 Modifier	None	None	set	clear
Radio 2	X56 H.O.T.A.S. Throttle	4	set	clear
Radio 2 Modifier	None	None	set	clear
Radio 3	None	None	set	clear
Radio 3 Modifier	None	None	set	clear
Push To Talk - PTT	X56 H.O.T.A.S. Stick	6	set	clear
Push To Talk - PTT Modifier	None	None	set	clear
Intercom Select	None	None	set	clear
Intercom Select Modifier	None	None	set	clear
Overlay Toggle	F16 MFD 1	25	set	clear
Overlay Toggle Modifier	None	None	set	clear
Radio 4	None	None	set	clear
Radio 4 Modifier	None	None	set	clear
Radio 5	None	None	set	clear
Radio 5 Modifier	None	None	set	clear
Radio 6	None	None	set	clear
Radio 6 Modifier	None	None	set	clear
Radio 7	None	None	set	clear

Hier auf Set drücken und die Tastenbelegung machen

FAVOURITES

Add new configuration

Name ServerAddress

EAM coalition password

NAME	SERVERADDRESS/PORT	EAM COAL. PASS	IS DEFAULT
OFS	213.203.252.61:5022		<input checked="" type="checkbox"/>
OFS Server 2	213.203.252.61:5012		<input type="checkbox"/>

Hier habe ich die Server der OFS als Favoriten hinterlegt,
Mit der Fahne ist der Aktuelle der als Standard geöffnet wird

GLOBAL SETTINGS

Auto Connect	ON
Auto Connect Prompt	ON
Auto Connect Mismatch Prompt	ON
Reset Radio Overlay	RESET
Hide Overlay Taskbar Item	OFF
Auto Refocus DCS	ON
Allow More Input Devices	ON
Microphone Automatic Gain Control	ON
Microphone Noise Suppression	ON
Minimise to tray	ON
Start minimised	OFF
Auto Select Profile For Aircraft	OFF
Check for beta updates	ON
Play connection sounds	ON
Set SRS Path for DCS	SET PATH
Require Admin	ON
Allow VAICOM TX Inhibit	ON
Show Transmitter Name (Requires Server ON too)	ON

PROFILE

default

CREATE PROFILE COPY PROFILE RENAME PROFILE DELETE PROFILE

So stellt man am besten die Settings ein